

FUBA ODE8120HD ZAPPER RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE



SOLO PER TELEVISIONE DIGITALE GRATUITA



Cod. Art. 21005205
Cod. EAN: 802442701491-6



CARATTERISTICHE GENERALI

Pensato per la ricezione dei segnali in alta definizione, il Ricevitore ODE8120HD permette di ricevere trasmissioni televisive con una qualità Audio/Video superlativa grazie all'uscita HDMI di cui è dotato. Grazie al doppio tuner, collegando una memoria esterna attraverso la porta USB posta sul pannello frontale, potrai registrare il tuo programma preferito mentre ne guardi un altro. Inoltre il decoder si trasforma in lettore multimediale multiformato per riprodurre i tuoi video o film preferiti. L' ODE8120HD implementa la funzione Timer che consente la programmazione, non solo dello spegnimento e dell'accensione, ma anche della registrazione. E' possibile impostare fino a 8 diversi Timer e, per ognuno, decidere il tipo di evento, la ripetizione, il canale, l'orario e la durata. La scansione automatica dei nuovi canali (AUTOSCAN), il sistema LCN (Logical Channel Number) e la guida elettronica dei programmi (EPG) completano le caratteristiche di questo decoder.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ricevitore Digitale Terrestre Doppio-Tuner (HD)
- **Video** HD/SD MPEG-2/MPEG-4(H.264), risoluzione/upscaling fino a 1080p (via HDMI)
- **Audio** MPEG Layer I e II, AAC+ (HE-AAC v1), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Down-mix Stereo
- 1000 canali memorizzabili
- Menu OSD multilingua
- Hotel Mode / Protection System
- Ricerca automatica nuovi canali (AUTOSCAN)
- Ordinamento Canali Automatico LCN
- Guida Elettronica ai Programmi (EPG)
- Aggiornamento software via etere (OTA e USB)
- Registrazione (PVR) e TimeShift via USB
- Lettore Multimediale via USB
- Televideo e sottotitoli
- Display
- Uscita A/V Digitale HDMI v1.2
- Uscita A/V SCART TV (video: RGB/CVBS, audio: L+R)
- Uscita Audio Digitale S/PDIF Coassiale
- Timer Programmabili
- Funzione di reset
- Telecomando con batterie incluse
- Dimensioni in mm: 222x140x40

THE FUTURE TECHNOLOGY

fuba